

ZAPOJENÍ LIGI-07 na řízení GfA

Zapojení LIGI-07 s výstupem OSE na TS 970/971

Vysílač:

Hnědý	=	24 VDC
Modrý	=	GND
Černý	=	-
Šedý	=	-
Růžový	=	-
Bílý	=	Sync. (spojit s přijímačem)

Přijímač:

Hnědý	=	24 VDC
Modrý	=	GND
Černý	=	X2.3, OSE
Šedý	=	-
Růžový	=	-
Bílý	=	Sync. (spojit s vysílačem)

Zapojení LIGI-07 s výstupem SSR na TS 970 (Zapojení možné pouze jako rozšiřující světelná mříž)

Vysílač:

Hnědý	=	24 VDC
Modrý	=	GND
Černý	=	-
Šedý	=	-
Růžový	=	-
Bílý	=	Sync. (spojit s přijímačem)

Přijímač:

Hnědý	=	24 VDC
Modrý	=	GND
Černý	=	X6.1
Šedý	=	X6.2
Růžový	=	-
Bílý	=	Sync. (spojit s vysílačem)

Zapojení LIGI-07 s výstupem SSR na TS 971 (Návod zapojení světelné mříže zvláště při použití WSD modulu)

Vysílač:

Hnědý	=	X20.3 und X20.1 an 24 VDC
Modrý	=	GND
Černý	=	-
Šedý	=	-
Růžový	=	-
Bílý	=	Sync. (spojit s přijímačem)

Přijímač:

Hnědý	=	24 VDC
Modrý	=	GND
Černý	=	X6.1
Šedý	=	X6.2
Růžový	=	-
Bílý	=	Sync. (spojit s vysílačem)

Funkci relé X20 naprogramovat (v MENU nastavit pod 2.7, Bod 1.4
(Test světelné mříže při každé aktivaci))